

Product **FOCUS**

Efficiency in Automation

Cable • Connectivity • Cabinet • Control

LCIS

LÜTZE Compact Interface System



¡Todo en uno!

La carcasa LCIS ofrece a toda electrónica su lugar. Los módulos de relé, relés de estado sólido, convertidores de señal o temperatura encontrarán un diseño uniforme.

LCIS2 y LCIS3 son extensiones para los relés industriales de uno, dos y cuatro contactos conmutadores. Los componentes LCIS establecen un acoplamiento óptimo entre el entorno de la máquina y el armario de distribución.



Relé LCIS



Relé LCIS



Relé LCIS 2



Relé LCIS 3


Lo más destacado:

- Anchura constructiva reducida de 6,2 mm a 31 mm
- Profundidad de montaje < 76 mm
- Alta disponibilidad mediante relés y módulos de protección enchufables
- Técnica de conexión innovadora "Push-In"
- Orificio de medición de 2 mm
- Módulos LCIS 2 y LCIS 3 con doble opción de conexión por cada borne
- Sistema de puenteo aislado
- Rotulado unívoco de los terminales con láser
- Marcador estándar para rotulado universal
- Relés y relés de estado sólido (SSR)
- Diferencia óptica entre los módulos LCIS, LCIS 2 y LCIS 3
- Uso universal



Peine del puente

El uso de puentes minimiza la inversión en cableado, resulta más visible y reduce los costes. Disponible en variantes de 2/4/8 y 16 polos.



Conexión "Push-In"

Cableado rápido y sin herramientas con dos puntos de bornes por cada conexión. Los cables se pueden soltar con pulsadores de manera simple. La medición de orificio de 2 mm permite medir los potenciales en cada instante.



Sistema de rotulado

Esterillas de rotulado en diferentes tamaños y colores para el marcado individual.

Programa preferencial

Tipo	Anchura constructiva	Tensión de entrada	Contacto	Tensión de conmut. máx.	Tensión de conmut. mín.	Nº artículo	Descripción
Relé LCIS	6,2 mm enchufable	DC 12 V	1 cont. conmut.	6 A	AC/DC 250 V	761019.1000	LCIS-RS12DC-PI-1U
		DC 24 V	1 cont. conmut.	6 A	AC/DC 250 V	761020.1000	LCIS-RS24 DC-PI-1U
		AC/DC 115 V	1 cont. conmut.	6 A	AC/DC 250 V	761051.1000	LCIS-RS120DC-PI-1U
		AC/DC 230 V	1 cont. conmut.	6 A	AC/DC 250 V	761061.1000	LCIS-RS230DC-PI-1U
Relé LCIS	6,2 mm cerrado	DC 12 V	1 cont. conmut.	6 A	AC/DC 250 V	761019.0000	LCIS-RGA12DC-PI-1U
		DC 24 V	1 cont. conmut.	6 A	AC/DC 250 V	761020.0000	LCIS-RGA24DC-PI-1U
		AC/DC 115 V	1 cont. conmut.	6 A	AC/DC 250 V	761051.0000	LCIS-RGA120DC-PI-1U
		AC/DC 230 V	1 cont. conmut.	6 A	AC/DC 250 V	761061.0000	LCIS-RGA230DC-PI-1U
LCIS-SSR	6,2 mm cerrado	DC 24 V	1 cont. abierto, 2 cond.	0,5 A	DC 60 V	764020.0110	LCIS-SR-DC-2L-200110-PI
		DC 24 V	1 cont. abierto, 2 cond.	2 A	DC 60 V	764020.0120	LCIS-SR-DC-2L-200120-PI
		DC 24 V	1 cont. abierto, 2 cond.	5 A	DC 60 V	764020.0130	LCIS-SR-DC-2L-200130-PI
		DC 24 V	1 cont. abierto, 2 cond.	10 A	DC 30 V	764050.0140	LCIS-SR-DC-2L-500140-PI
		DC 24 V	1 cont. abierto, 3 cond.	2 A	DC 30 V	764020.0320	LCIS-SRKF-DC-3L-200320-PI
		DC 24 V	1 cont. abierto, 3 cond.	5 A	DC 30 V	764020.0330	LCIS-SRKF-DC-3L-200330-PI
		DC 24 V	1 cont. abierto, 3 cond.	10 A	DC 30 V	764020.2340	LCIS-SRKF-DC-3L-202340-PI
Relé LCIS 2	15,9 mm enchufable	DC 12 V	1 cont. conmut.	16 A	AC/DC 300 V	770042	LCIS2-RSP12DC-PI-1U
		DC 24 V	1 cont. conmut.	16 A	AC/DC 300 V	770043	LCIS2-RSP24DC-PI-1U
		AC 115 V	1 cont. conmut.	16 A	AC/DC 300 V	770044	LCIS2-RSP115AC-PI-1U
		AC 230 V	1 cont. conmut.	16 A	AC/DC 300 V	770045	LCIS2-RSP230AC-PI-1U
		DC 12 V	2 cont. conmut.	8 A	AC/DC 300 V	770052	LCIS2-RSP12DC-PI-2U
		DC 24 V	2 cont. conmut.	8 A	AC/DC 300 V	770053	LCIS2-RSP24DC-PI-2U
		AC 115 V	2 cont. conmut.	8 A	AC/DC 300 V	770054	LCIS2-RSP115AC-PI-2U
		AC 230 V	2 cont. conmut.	8 A	AC/DC 300 V	770055	LCIS2-RSP230AC-PI-2U
Relé LCIS 3	31 mm enchufable	DC 12 V	4 cont. conmut.	6 A	AC/DC 250 V	770062	LCIS3-RSI12DC-PI-4U
		DC 24 V	4 cont. conmut.	6 A	AC/DC 250 V	770063	LCIS3-RSI24DC-PI-4U
		AC 115 V	4 cont. conmut.	6 A	AC/DC 250 V	770064	LCIS3-RSI115AC-PI-4U
		AC230 V	4 cont. conmut.	6 A	AC/DC 250 V	770065	LCIS3-RSI230AC-PI-4U

Medios



Info del producto:
**Del relé al
multitalento**



Catálogo online:
Conmutadores



Catálogo impreso:
Conmutadores LÜTZE